

GGC/GGC-V

- Corps en verre
- Action rapide
- 1/4" x 1-1/4"
- Sorties axiales de 1-1/2" en option

1/10A à 10A,  
250VCA,  
Listé UL et certifié CSA

12A et 15A, 125VCA,  
Listé UL et certifié CSA

20A à 30A, 32VCA



GGM/GGM-V

- Corps en verre
- Action rapide
- 5 mm x 20 mm
- Sorties axiales de 1-1/2" en option

1/16A à 3A, 250VCA,  
Listé UL et certifié CSA

4A à 8A, 125VCA,  
Listé UL et certifié CSA

10A et 15A, 250VCA, Reconnu UL



M  
F

AMPÉRAGES NOMINAUX

Numéros de catalogue	Numéros de cat. Sorties axiales	Ampérage	Tension	C.I.
GGC1/10	GGC-V1/10	1/10A	250V	2
GGC1/8	GGC-V1/8	1/8A	250V	2
GGC15/100	GGC-V15/100	15/100A	250V	2
GGC175/1000	GGC-V175/1000	175/1000A	250V	2
GGC3/16	GGC-V3/16	3/16A	250V	2
GGC2/10	GGC-V2/10	2/10A	250V	2
GGC1/4	GGC-V1/4	1/4A	250V	2
GGC3/10	N/A	3/10A	250V	2
GGC3/8	GGC-V3/8	3/8A	250V	2
GGC4/10	GGC-V4/10	4/10A	250V	2
GGC1/2	GGC-V1/2	1/2A	250V	2
GGC6/10	GGC-V6/10	6/10A	250V	2
GGC3/4	GGC-V3/4	3/4A	250V	2
GGC8/10	GGC-V8/10	8/10A	250V	2
GGC1	GGC-V1	1A	250V	2
GGC1-1/4	GGC-V1-1/4	1-1/4A	250V	2
GGC1-1/2	GGC-V1-1/2	1-1/2A	250V	2
GGC1-3/4	N/A	1-3/4A	250V	2
GGC1-6/10	GGC-V1-6/10	1-6/10A	250V	2
GGC2	GGC-V2	2A	250V	2
GGC2-1/4	GGC-V2-1/4	2-1/4A	250V	2
GGC2-1/2	GGC-V2-1/2	2-1/2A	250V	2
GGC3	GGC-V3	3A	250V	2
GGC3-2/10	GGC-V3-2/10	3-2/10A	250V	3
GGC4	GGC-V4	4A	250V	2
GGC5	GGC-V5	5A	250V	2
GGC6	GGC-V6	6A	250V	2
GGC6-3/10	GGC-V6-3/10	6-3/10A	250V	2
GGC7	GGC-V7	7A	250V	2
GGC7-1/2	N/A	7-1/2A	250V	2
GGC8	GGC-V8	8A	250V	2
GGC10	GGC-V10	10A	250V	2
GGC12	GGC-V12	12A	125V	4
GGC15	GGC-V15	15A	125V	4
GGC20	GGC-V20	20A	32V	5
GGC25	GGC-V25	25A	32V	5
GGC30	GGC-V30	30A	32V	5

2. 250VCA @ 200A C.I./125VCA @ 10kA C.I.
3. 250VCA @ 10kA C.I.
4. 125VCA @ 10kA C.I.
5. 32VCA @ 1000A C.I.

AMPÉRAGES NOMINAUX

Numéros de catalogue	Numéros de cat. Sorties axiales	Ampérage	Tension	C.I.
GGM1/16	GGM-V1/16	1/16A	250V	2
GGM1/10	GGM-V1/10	1/10A	250V	3
GGM1/8	GGM-V1/8	1/8A	250V	3
GGM2/10	GGM-V2/10	2/10A	250V	3
GGM1/4	GGM-V1/4	1/4A	250V	3
GGM3/10	GGM-V3/10	3/10A	250V	3
GGM4/10	GGM-V4/10	4/10A	250V	1
GGM1/2	GGM-V1/2	1/2A	250V	3
GGM6/10	GGM-V6/10	6/10A	250V	1
GGM7/10	GGM-V7/10	7/10A	250V	3
GGM3/4	GGM-V3/4	3/4A	250V	3
GGM8/10	GGM-V8/10	8/10A	250V	1
GGM1	GGM-V1	1A	250V	3
GGM1-2/10	N/A	1-2/10A	250V	2
GGM1-1/4	GGM-V1-1/4	1-1/4A	250V	3
GGM1-1/2	GGM-V1-1/2	1-1/2A	250V	3
GGM2	GGM-V2	2A	250V	3
GGM2-1/2	GGM-V2-1/2	2-1/2A	250V	3
GGM3	GGM-V3	3A	250V	3
GGM4	GGM-V4	4A	125V	4
GGM5	GGM-V5	5A	125V	4
GGM6	GGM-V6	6A	125V	4
GGM7	GGM-V7	7A	125V	4
GGM8	GGM-V8	8A	125V	4
GGM15	GGM-V15	15A	250V	5

1. 250VCA @ 35A C.I./125VCA @ 10kA C.I.
2. 250VCA @ 100A C.I./125VCA @ 10kA C.I.
3. 250VCA @ 200A C.I./125VCA @ 10kA C.I.
4. 125VCA @ 10kA C.I.
5. 250VCA @ 100A C.I.